

NAŚWIETLACZ LED 30W Z CZUJNIKIEM RUCHU CIEPŁA LL0646

Parametry techniczne

- **Napięcie [V]:** 230 AC
- **Moc [W]:** 30
- **Czujnik ruchu:** tak
- **Zasięg czujnika ruchu:** 12 m
- **Kąt widzenia czujnika ruchu:** 180°
- **Ilość diod:** 1 COB
- **Strumień [LM]:** 3000
- **Barwa:** ciepła
- **Kąt świecenia w stopniach:** 120°
- **IP:** 65
- **Wymiary: SZERxWYSxGŁ [MM]:** 225x240x105
- Trwałość w h: 50000
- Liczba cykli włącz/wyłącz: 50000
- Temperatura barwowa w °K: 3000
- Czas rozświetlenia żar. do 60% swojej pełnej mocy: ≤0,1S
- Współczynnik trwałość lampy po 6000h: ≥0,80
- Możliwość ściemniania: nie
- Współczynnik oddawania barw: >80
- Temperatura pracy od do w stopniach C: 50-70°
- Zachowanie strumienia świetlnego po 6000 h pracy: ≥0,80
- Czas zapłonu: ≤0,1S
- Czas rozświetlania żar. do 95% swojej pełnej mocy: ≤0,2S
- Współczynnik mocy: >0,9
- Jednolitość barwy: ≤6
- Współczynnik przedwczesnego końca eksploatacji po 1000h: ≤0,5%